

最新ニュース

サポートおよびドライバに関する情報は、以下をご覧ください。

<http://support.intel.co.jp>

本バージョンの新機能

Intel® PRO/Wireless LAN Software Version 3.0は次のものを含んでいます:

- **Intel® PROSet II:** インテルの有線 および無線のネットワークアダプタの設定、管理用ソフトウェア
このソフトウェアは、有線と無線のネットワークアダプター間の切り替えと、ある無線のネットワークから別のネットワークへの移動を可能とする機能を含んでいます。
- **Intel® Access Point Administration Tools:** Access Point (AP) Discovery および Site Survey
これらのツールは、Intel® PRO/Wireless 2011B LAN Access Pointsの管理を可能にします。

Intel® PRO/Wireless LAN ソフトウェアは Windows 2000, Me, 98, および 95上で動作します。Windows 2000, Me および 98においては、インストールプログラムはIntel® PROSet IIをインストールします。Windows 95を使用している場合は、PROSet IIではなくIntel WLAN Utilities をインストールします。

2.x から 3.0 ソフトウェアへの移行

Intel® PRO/Wireless LAN CDより新しいソフトウェアをインストールする前に、旧バージョンのIntel® WLAN Utilities と Site Survey software をアンインストールしてください。

複数の無線アダプタのインストール

同時に2つ以上の無線アダプタを1台のPCで使用しないでください。2つの異なるモデルのアダプタをインストールする場合、一方をインストールする際は、他方のアダプタはPCよりはずしてください。Intel® PRO/Wireless LAN ソフトウェアは一度にひとつの無線アダプタのみが使用可能です。

無線アダプタ ドライバの識別

異なる2種類のアダプタがあります。

2011B "Intel® PRO/Wireless LAN PC Card"

2011 "Intel® PRO/Wireless 2011 LAN PC Card"

2011B PC Cardは PCIキャリアでは使用できません

Intel® PRO/Wireless 2011B LAN アダプタはPCIキャリアでは使用できません。もしこのアダプタをPCIキャリアに装着した場合、PCIキャリアが破損することがあります。PCIキャリアを使用する場合は、Intel® PRO/Wireless 2011 LAN PC CardおよびIntel® PRO/Wireless LAN ソフトウェア version 3.0を使用してください。

Windows95での使用

Windows95に3.0のソフトウェアをインストールする場合、Windows 95 OSR2が必要です。Windowsのバージョンをチェックするには、"マイ コンピュータ" を右クリックして、プロパティをクリックしてください。OSR2のバージョンは4.00.950Bです。Intel® PRO/Wireless 2011B LAN アダプタのドライバをインストールする場合、ハードウェアの追加と削除のウィザードでドライバが検索されるのを待ちます。この検索の間に "次へ" のボタンをクリックすると、ドライバのインストールは失敗します。

TCP/IPの設定で問題がある場合 :

- Intel® PRO/Wireless 2011B LAN アダプタを一旦はずし、再度装着しなおします。
- DNSが働いていることを確かめてください。この問題を修正するためには、Intel® PRO/Wireless 2011B LAN ソフトウェアをCDからインストールしてください。そして、WLAN Monitorを使用し、無線プロファイルを作成してください。詳細については、WLANモニターヘルプを参照してください

プロファイルを作成した後にWLAN Placesを初期状態に戻す場合は、プロファイルをすべて "Disable" にしてください。

最新ニュース

2 ページ

ProSet IIのインストール

ソフトウェア インストール プログラムが「PROSet II can not be installed due to an incompatibility with the currently installed adapter driver」のメッセージを表示する場合、有線のインテルアダプタのドライバを一旦削除し、インストールCDより最新のドライバをインストールしてください。次に、無線のソフトウェアのインストールを再開してください。

2011BアダプタのWindowsNTでの使用

現在のところ、2011BはWindowsNTでは使用できません。2011アダプタと3.0ソフトウェアの組み合わせの場合は WindowsNTでも使用可能です。

3.0ソフトウェアと2011アダプタの使用

3.0ドライバとIntel® PRO/Wireless LAN Software の使用を推奨します。

マニュアルTCP/IPセッティングを備えたプロファイルの使用

プロファイルの自動選択をするためには TCP/IPセッティングでDHCPを有効にする必要があります。スタティックIPを使用する場合、PROSetを使用して手動でプロファイルを活性化する必要があります。DHCPを有効にするには、My WLAN Placesでプロファイルを右クリックし、プロパティをクリックします。"TCP/IP Setting" ボタンをクリックし "Enable DHCP" をチェックします。

FAQ

アクセス ポイントにはデフォルト IP アドレスがありますか？

アクセスポイントの工場出荷時のDHCPの設定は "有効" になっています。アクセスポイントがDHCPサーバに接続されていない場合、アクセスポイント自身のIPアドレスとなります。デフォルト IPアドレスは 192.0.2.1 です。

アクセス ポイントのデフォルト管理パスワードは何ですか？

デフォルトの admin パスワードは Intel ("I"は大文字) です。

トラブルシューティングのヒント

Intel® PRO/Wireless 2011B LAN アダプタは、接続が無線という点を除いて、有線のネットワーク・アダプターと同様に使用できます。有線のネットワーク・アダプターに当てはまるトラブルシューティング技術は、Intel® PRO/Wireless 2011B LAN アダプタにも当てはまります。

アクセスポイントとの通信について :

- アクセスポイントとネットワークアダプタのESSIDが同じであること
- アクセスポイントのWEP暗号オプションが有効になっている場合は、ネットワークアダプタもWEP暗号オプ

ションが有効になっていなければなりません。また、アクセスポイントとネットワークアダプタの暗号化レベルとキーが共に同じでなくてはなりません。

法規準拠に関する情報

最新の法規準拠に関する情報はインテルのサポートサイト <http://support.intel.co.jp> をご参照ください。

Intel® PRO/Wireless LAN 2011B ハードウェアのインストールにおいて、適切なラベルを添付しなければなりません。印刷されたラベルおよび使用説明書は、製品に含まれています。

最新の情報とドライバについて

最新のソフトウェアおよびドライバについて、あるいは既知の問題および使用制限については、インテル サポートサイト <http://support.intel.co.jp> をご参照ください。他の情報については、readmeファイルをご参照ください。readmeファイルを表示するためには、Intel® PRO/Wireless LAN CDを再挿入してください。画面が表示されます。